SL: REMOTEX – NAVODILA ZA UPORABO

Daljinski upravljalnik za podvajanje signalov

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Barva: Črna
Material: Kovina + plastika
Delovna napetost: DC 12 V (baterija 27A ni priložena)
Delovni tok: 10 mA
Delovna frekvenca: 433 MHz
Doseg signala: 50–100 m (na odprtem prostoru)
Največja radiofrekvenčna moč: -90 dBm
Frekvenčni spekter: 433 MHz
Vsebina paketa: 1 × daljinski upravljalnik za podvajanje signalov

Dimenzije izdelka:



NAVODILA ZA UPORABO

Priprava (brisanje testne kode)

Pred kopiranjem signala na podvojevalnik morate izbrisati testno kodo, ki je tovarniško prednastavljena na upravljalniku. Šele ko je testna koda izbrisana, lahko na podvojevalnik kopirate nove kode z drugih daljinskih upravljalnikov.

- **1. korak:** Istočasno pritisnite in držite gumba A in B na podvojevalniku.
- **2. korak:** Ko lučka na vrhu podvojevalnika trikrat utripne, spustite enega od obeh gumbov (ni pomembno katerega – drugi mora ostati pritisnjen).
- **3. korak:** S prstom trikrat pritisnite gumb, ki ste ga spustili (A, če držite B, oziroma B, če držite A).
- **4. korak:** Ko lučka na vrhu podvojevalnika začne hitro utripati in nato nenadoma ugasne, je testna koda izbrisana.
- **5. korak:** Preverite, ali je bila testna koda izbrisana, tako da pritisnete kateri koli gumb na podvojevalniku. Če se lučka ne prižge, je bila koda izbrisana.



Kopiranje signala

Za kopiranje signala postavite podvojevalnik REMOTEX poleg daljinskega upravljalnika, katerega ukaze želite kopirati. Za uspešno kopiranje signala morata biti upravljalnika postavljena na enega od treh načinov (glejte spodnje ilustracije).



- **1. korak:** Postavite REMOTEX poleg ustreznega daljinskega upravljalnika.
- **2. korak:** Pritisnite in držite gumb na napravi REMOTEX, kateremu želite dodeliti kopirani ukaz. Istočasno pritisnite in držite ustrezni gumb na daljinskem upravljalniku, s katerega kopirate.
- **3. korak:** Med kopiranjem signala lučka na vrhu podvojevalnika hitro utripa. Ukaz je uspešno kopiran, ko lučka preneha utripati – nato lahko spustite oba gumba.
- **4. korak:** Postopek ponovite, da preostalim prostim gumbom na podvojevalniku dodelite druge ukaze.

Obnovitev kode

Za ponastavitev signalnih kod na podvojevalniku sledite vsem korakom v zgornjem razdelku Priprava, da odstranite dodeljene kode in nastavite nove.

Če pomotoma izbrišete signalne kode, ki ste jih želeli obdržati, pritisnite in držite gumba 3 in 4 na podvojevalniku, dokler lučka na vrhu trikrat ne utripne. Spustite gumba in izbrisane kode bodo obnovljene.

ZDRUŽLJIVOST NABOROV ČIPOV

Podvojevalnik REMOTEX lahko kopira samo kode čipov, ki uporabljajo naslednje kodirnike:

- 2260 (vsi proizvajalci)
- 2262 (vsi proizvajalci)
- PT2264 / 2240 / 5326 (vsi proizvajalci)
- SC5262
- HT600 / HT6P20B / HT6P20D / HT680 / HT6207 / HT6010 / HT6012 / HT6014
- SMC918 (serija SMSC)
- 527 (vsi proizvajalci)
- 1527 (vsi proizvajalci)
- 2240 (vsi proizvajalci)
- HCS101 / 200 / 201 (delna podpora kod)
- HCS300 / 301 (delna podpora kod)

OPOZORILA IN VARNOSTNA NAVODILA

- Pozorno preberite celotna navodila in jih shranite za prihodnjo uporabo.
- Ne spreminjajte notranjega vezja te naprave brez izrecnega soglasja proizvajalca.
- Nevarnost zadušitve: napravo hranite izven dosega otrok.
- Nevarnost električnega udara: pri menjavi baterije morajo biti vaše roke suhe. Predal za baterijo odprite samo pri menjavi baterije.
- Ta naprava za delovanje potrebuje baterijo. Baterijo vstavite s pravilno polarnostjo in uporabljajte samo priporočeno alkalno baterijo 27A (DC 12 V).
- Naprave ne izpostavljajte visokim temperaturam, vodi ali drugim tekočinam. Hranite jo stran od vlage, neposredne sončne svetlobe in virov ognja.
- Napravo čistite samo s suho, mehko krpo. Ne uporabljajte abrazivnih kemikalij in je nikoli ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
- Ta naprava lahko kopira samo ukaze iz nekompleksnih naprav z združljivim kodiranjem. Za podprte kodirnike glejte zgornji razdelek Združljivost naborov čipov.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.

CE Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.