

LT: TRAKSY – NAUDOJIMO VADOVAS

Produkto specifikacijos

Produkto pavadinimas: TRAKSY

Modelis: Chiheng / Wierless tag 02 (Dual Network versija)

Svoris: 10 g (baterija įdėta)

Baterija: 3V CR2032 mygtukinė baterija

Medžiaga: ABS

Bluetooth: BLE 5.1

Signalizatoriaus garsumas: >65 dB (matuota 20 cm atstumu)

Suderinamumas: Apple ir Android įrenginiai

Dažnių juosta: 2,4 GHz (Bluetooth)

Maksimali radijo dažnio galia: -3,6 dBm

Maksimali išeigos galia: 10 mW



Prieš naudojimą

- Įsitikinkite, kad jūsų Android arba iOS įrenginyje įjungtas Bluetooth.
- Įsitikinkite, kad jūsų įrenginys turi aktyvų interneto ryšį per Wi-Fi arba mobiliuosius duomenis.

TRAKSY Dual Network versija suderinama su **Apple Find My** ir **Google Find Hub** programėlėmis.

SVARBU: TRAKSY gali būti aktyvus tik viename tinkle vienu metu. Norint perjungti tarp Apple ir Android tinklų, įrenginys pirmiausia turi būti atstatytas (reset).

Nustatymas su Android įrenginiu

(Tik Dual Network versijai)

1. **Ijungimas:** Vieną kartą paspauskite mygtuką ir palaukite tono.
Išjungimas: Greitai du kartus paspauskite mygtuką, palaukite signalo, tada laikykite mygtuką 5 sekundes ir atleiskite. Du signalai patvirtina išjungimą.
2. Padėkite TRAKSY šalia savo Android įrenginio.
3. Palaukite, kol pasirodys susiejimo pranešimas.
4. Vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte nustatymą.

5. Po nustatymo galite rasti TRAKSY naudodami **Find Hub** programėlę.

PASTABA: Susiejimas turi būti atliktas per 10 minučių. Jei laikas pasibaigia, suaktyvinkite TRAKSY iš naujo, atidarydami ir uždarydami baterijos dangtelį, kol nuskambės signalas, tada pakartokite susiejimo procesą.

Nustatymas su Apple įrenginiu



Galite nuskaityti QR kodą savo įrenginio kamera (tai automatiškai atvers **Find My** programėlę) arba atlikti šiuos veiksmus:

1. **Ijungimas:** Vieną kartą paspauskite mygtuką ir palaukite signalo.
Išjungimas: Greitai du kartus paspauskite mygtuką, palaukite signalo, tada laikykite mygtuką 5 sekundes ir atleiskite. Du signalai patvirtina išjungimą.
2. Atidarykite **Find My** programėlę savo iPhone arba iPad įrenginyje.
3. Palieskite skirtuką **Items / Objektai**.
4. Palieskite **Add Item / Pridėti objektą**, tada pasirinkite **Other Supported Item / Kitas palaikomas objektas** (arba palieskite „+“ ir pasirinkite **Add Other Item / Pridėti kitą objektą**).
5. Programėlė ieškos TRAKSY. Kai jis pasirodys, vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte nustatymą.

Vietos peržiūra ir garso paleidimas

1. Atidarykite **Find My** programėlę ir pasirinkite skirtuką **Items / Objektai**.
2. Pasirinkite TRAKSY iš sąrašo.

Kai TRAKSY yra netoli (Bluetooth diapazone):

- Būsena: „With You / Šalia jūsų“
- Palieskite **Play Sound / Paleisti garsą**, kad TRAKSY pyptelėtų ir padėtų jį surasti

Kai TRAKSY yra toli (už Bluetooth diapazono):

- Programėlė parodys paskutinę žinomą vietą ir paskutinio atnaujinimo laiką
- Funkcija **Play Sound / Paleisti garsą** nebus prieinama

Programinės įrangos (firmware) atnaujinimas

1. Atidarykite **Find My** programėlę ir pasirinkite skirtuką **Items / Objektai**.

2. Pasirinkite TRAKSY ir slinkite į nustatymų ekrano apačią.
 3. Jei šalia Firmware pasirodo **Update Available / Galimas atnaujinimas**, palieskite, kad pradėtumėte atnaujinimą.
 4. Laikykite iPhone/iPad šalia TRAKSY atnaujinimo metu.
 5. Atnaujinimas gali užtrukti ir gali prireikti kelių bandymų.
-

TRAKSY atkūrimas į gamyklinius nustatymus

- Greitai paspauskite mygtuką penkis kartus, tada laikykite 5 sekundes.
- Jei girdite signalą, atkūrimas sėkmingas.

Pastaba: Jei TRAKSY buvo anksčiau susietas, prieš atkūrimą jį pašalinkite iš **Find My** programėlės. Po atkūrimo įrenginį reikia susieti iš naujo.

TRAKSY pašalinimas

1. Atidarykite **Find My** programėlę ir pasirinkite skirtuką **Items / Objektai**.
2. Pasirinkite TRAKSY.
3. Slinkite žemyn ir palieskite **Remove Item / Pašalinti objektą**, tada patvirtinkite.

Svarbu: Jei naudojate iOS/iPadOS versiją senesnę nei 18, įsitikinkite, kad **Lost Mode / Pamesta režimas** išjungtas prieš TRAKSY pašalinimą. Priešingu atveju įrenginio nebus galima susieti iš naujo.

Baterijos keitimas

Gaunate pranešimą, kai baterija išsikrauna.

TRAKSY naudoja **CR2032 mygtukinę bateriją**.

1. **Senos baterijos pašalinimas:**
 - Atkreipkite dėmesį į baterijos orientaciją. Jei užstrigusi, atsargiai išimkite nemetalo įrankiu (pvz., dantų krapštuku). Nenaudokite metalinių įrankių.
 2. **Naujos baterijos įdėjimas:**
 - Įdėkite naują CR2032 bateriją teigiamu (+) poliumi į viršų, link dangtelio.
-

Nepageidaujami sekimo pranešimai

Jei nustatoma, kad Find My įrenginys, kuris jums nepriklauso, ilgą laiką juda kartu su jumis:

- Gaunate pranešimą per **Find My** programėlę suderinamame Apple įrenginyje (reikalavimas: iOS/iPadOS 14.5 ar naujesnė versija ir prisijungimas prie iCloud).
- Jei neturite suderinamo Apple įrenginio, nežinomas įrenginys automatiškai išleis garsinį signalą po ilgo judėjimo kartu su jumis.

Šios funkcijos skirtos užkirsti kelią nepageidaujamam sekimui.

Problemų sprendimo patarimai

- Jei TRAKSY nerodomas **Find My** programėlėje, įsitikinkite, kad įrenginys įjungtas.
 - Jei susiejimas nepavyksta, pabandykite dar kartą arba perkraukite įrenginį ir pakartokite procesą.
 - Jei vietos duomenys ilgą laiką neatnaujinti, laikykite TRAKSY šalia įrenginio ir patikrinkite dar kartą.
 - Jei kyla problemų dėl maitinimo arba girdimi ritmiški pyptelėjimai, pakeiskite bateriją.
 - Jei problemos tęsiasi, švelniai pakoreguokite baterijos metalinius kontaktus, kad būtų užtikrintas tinkamas ryšys.
-

Baterijos įspėjimai

- **PRARADIMO PAVOJUS:** Yra mygtukinė baterija.
 - Prarijus, gali kilti **rimtų sužalojimų ar mirtis**.
 - Praryta baterija gali sukelti vidinius cheminius nudegimus per 2 valandas.
 - Laikykite naujas ir naudotas baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 - Jei įtariate prarijimą, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
 - Neįkraukite neįkraunamų baterijų.
 - Nespauskite, nesulaužykite, nešildykite, nedezinfektuokite ar neįvykdykite trumpųjų jungčių su baterijomis.
 - Šalinti baterijas pagal vietinius teisės aktus.
 - Net naudotos baterijos gali sukelti rimtų sužalojimų arba mirtį.
-

Svarbi saugos informacija

- Naudokite TRAKSY atsargiai. Kritimai, spaudimas, pradurimas, perkaitimas ar kontaktas su skysčiais ar chemikalais gali sukelti žalą ar sužalojimus.
 - Normalios eksploatacijos metu gali pasikeisti spalva.
 - Valykite tik minkšta, sausa ir be pūkų šluoste.
 - Neįkiškite aštrių objektų į baterijos skyrių.
 - Neleiskite drėgmei patekti į angas ir nenaudokite purškiklių, tirpiklių ar abrazyvų.
-

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.

EU DECLARATION OF CONFORMITY
According to EC Directive - CE

Manufacturer: Shenzhen Dequn Quick Circuit Co., Ltd
Address: 602, Building 04, A3, Fourth Industrial Zone, Heshuikou Community, Matian Street,
Guangming District, Shenzhen, China
Phone:13528465084
Email:1344859777@qq.com

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Product name: **TRAKSY** (Chiheng/Wireless tag)
Model no.: Chiheng/Wireless tag02

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

EMC Directive (2014/30/EU)

Low Voltage Directive (2014/35/EU)

RoHS Directive 2011/65/EU Annex II amending Annex (EU) 2015/863 and amending Annex (EU) 2017/2102

Radio Equipment Directive (2014/53/EU)

References to the relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN 50663:2017

EN 62479:2010

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

EN 55032:2015/A1:2020

EN 55035:2017/A11:2020

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013/AMD1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Imported by: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU

Signed for and on behalf of (company name): Shenzhen Dequn Quick Circuit Co., Ltd

Place and date of issue: shenzhen/2025.12.03

Name, function: Lixiang Zhang/Director

Signature:

Stamp:



ES ATITIKTIES DEKLARACIJA
Pagal EB Direktyvą – CE

Gamintojas: Shenzhen Dequn Quick Circuit Co., Ltd
Adresas: 602, Pastatas 04, A3, Ketvirtoji pramoninė zona, Heshuikou bendruomenė, Matian gatvė,
Guangming rajonas, Šendženas, Kinija
Telefonas: 13528465084
El. paštas: 1344859777@qq.com

Ši atitikties deklaracija išduodama vien tik gamintojo atsakomybe.

Produkto pavadinimas: **TRAKSY** (Chiheng/belaidė etikete)
Modelio nr.: Chiheng/Wireless tag02

Aukščiau aprašyto deklaracijos objekto atitiktis atitinka atitinkamą Sąjungos harmonizacijos teisės aktą:

EMC direktyva (2014/30/ES)

Žemos įtampos direktyva (2014/35/ES)

RoHS direktyva 2011/65/ES II priedas, keičiantis priedą (ES) 2015/863 ir keičiantis priedą (EU) 2017/2102

Radijo įrangos direktyva (2014/53/ES)

Nuorodos į taikytus atitinkamus harmonizuotus standartus arba nuorodos į kitas technines specifikacijas, dėl kurių deklaruojama atitiktis:

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN 50663:2017

EN 62479:2010

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

EN 55032:2015/A1:2020

EN 55035:2017/A11:2020

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013/AMD1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Importuota: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovėnija, ES

Pasirařyta gamintojo vardu ir naudai: Shenzhen Dequn Quick Circuit Co., Ltd

Iřdavimo vieta ir data: řendęenas / 03.12.2025

Vardas, pareigos: Lixiang Zhang / Direktorius

Parařas:

Antspaudas: