

GR: TRAKSY – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Προδιαγραφές προϊόντος

Όνομα προϊόντος: TRAKSY

Μοντέλο: Chiheng / Wireless tag 02 (Έκδοση Dual Network)

Βάρος: 10 g (μπαταρία εγκατεστημένη)

Μπαταρία: 3V CR2032 κουμπωτή μπαταρία

Υλικό: ABS

Bluetooth: BLE 5.1

Ένταση ήχου βομβητή: >65 dB (μετρημένο σε απόσταση 20 cm)

Συμβατότητα: Συσκευές Apple και Android

Ζώνη συχνότητας: 2,4 GHz (Bluetooth)

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: -3,6 dBm

Μέγιστη ισχύς εξόδου: 10 mW



Πριν ξεκινήσετε

- Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο στη συσκευή σας Android ή iOS.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi ή κινητών δεδομένων.

Η έκδοση TRAKSY Dual Network είναι συμβατή με τις εφαρμογές **Apple Find My** και **Google Find Hub**.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το TRAKSY μπορεί να είναι ενεργό μόνο σε ένα δίκτυο τη φορά. Για να αλλάξετε μεταξύ των δικτύων Apple και Android, η συσκευή πρέπει πρώτα να επαναρυθμιστεί (reset).

Ρύθμιση με συσκευή Android

(Μόνο για την έκδοση Dual Network)

1. **Ενεργοποίηση:** Πατήστε το κουμπί μία φορά και περιμένετε τον ήχο.
Απενεργοποίηση: Πατήστε γρήγορα το κουμπί δύο φορές, περιμένετε τον ήχο, μετά κρατήστε το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα και αφήστε το. Δύο ήχοι επιβεβαιώνουν την απενεργοποίηση.

2. Τοποθετήστε το TRAKSY κοντά στη συσκευή Android σας.
3. Περιμένετε να εμφανιστεί η ειδοποίηση σύνδεσης.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
5. Μετά τη ρύθμιση, μπορείτε να εντοπίσετε το TRAKSY μέσω της εφαρμογής **Find Hub**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σύνδεση πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 10 λεπτών. Εάν λήξει ο χρόνος, ενεργοποιήστε ξανά το TRAKSY ανοίγοντας και κλείνοντας το κάλυμμα της μπαταρίας μέχρι να ακουστεί ήχος, και μετά επαναλάβετε τη διαδικασία σύνδεσης.

Ρύθμιση με συσκευή Apple



Μπορείτε να σαρώσετε τον QR κωδικό με την κάμερα της συσκευής σας (θα ανοίξει αυτόματα η εφαρμογή **Find My**) ή να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

1. **Ενεργοποίηση:** Πατήστε το κουμπί μία φορά και περιμένετε τον ήχο.
Απενεργοποίηση: Πατήστε γρήγορα το κουμπί δύο φορές, περιμένετε τον ήχο, μετά κρατήστε το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα και αφήστε το. Δύο ήχοι επιβεβαιώνουν την απενεργοποίηση.
2. Ανοίξτε την εφαρμογή **Find My** στο iPhone ή iPad σας.
3. Πατήστε στην καρτέλα **Items / Αντικείμενα**.
4. Πατήστε **Add Item / Προσθήκη αντικειμένου**, και επιλέξτε **Other Supported Item / Άλλο υποστηριζόμενο αντικείμενο** (ή πατήστε “+” και επιλέξτε **Add Other Item / Προσθήκη άλλου αντικειμένου**).
5. Η εφαρμογή θα αναζητήσει το TRAKSY. Όταν εμφανιστεί, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Προβολή θέσης & Αναπαραγωγή ήχου

1. Ανοίξτε την εφαρμογή **Find My** και επιλέξτε την καρτέλα **Items / Αντικείμενα**.
2. Επιλέξτε το TRAKSY από τη λίστα.

Όταν το TRAKSY είναι κοντά (εντός Bluetooth εμβέλειας):

- Κατάσταση: „With You / Μαζί σας“
- Πατήστε **Play Sound / Αναπαραγωγή ήχου** για να ηχήσει το TRAKSY και να βοηθήσει στον εντοπισμό του

Όταν το TRAKSY είναι μακριά (εκτός Bluetooth εμβέλειας):

- Η εφαρμογή θα εμφανίσει την τελευταία γνωστή θέση και την τελευταία ενημέρωση

- Η λειτουργία **Play Sound / Αναπαραγωγή ήχου** δεν είναι διαθέσιμη
-

Ενημέρωση Firmware

1. Ανοίξτε την εφαρμογή **Find My** και επιλέξτε την καρτέλα **Items / Αντικείμενα**.
 2. Επιλέξτε το TRAKSY και μετακινηθείτε στο κάτω μέρος της οθόνης ρυθμίσεων.
 3. Εάν εμφανιστεί **Update Available / Διαθέσιμη ενημέρωση** δίπλα στο Firmware, πατήστε για να ξεκινήσει η ενημέρωση.
 4. Κρατήστε το iPhone/iPad κοντά στο TRAKSY κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
 5. Η ενημέρωση μπορεί να διαρκέσει και μπορεί να απαιτηθούν πολλαπλές προσπάθειες.
-

Επαναφορά TRAKSY στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

- Πατήστε γρήγορα το κουμπί πέντε φορές και στη συνέχεια κρατήστε το για 5 δευτερόλεπτα.
- Εάν ακούσετε ήχο, η επαναφορά ήταν επιτυχής.

Σημείωση: Εάν το TRAKSY είχε προηγουμένως ζευγοποιηθεί, αφαιρέστε το από την εφαρμογή **Find My** πριν την επαναφορά. Μετά την επαναφορά, πρέπει να ζευγοποιηθεί ξανά.

Αφαίρεση TRAKSY

1. Ανοίξτε την εφαρμογή **Find My** και επιλέξτε την καρτέλα **Items / Αντικείμενα**.
2. Επιλέξτε το TRAKSY.
3. Μετακινηθείτε προς τα κάτω και πατήστε **Remove Item / Αφαίρεση αντικειμένου**, και επιβεβαιώστε.

Σημαντικό: Εάν χρησιμοποιείτε iOS/iPadOS παλαιότερο της έκδοσης 18, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία **Lost Mode / Χαμένη λειτουργία** είναι απενεργοποιημένη πριν αφαιρέσετε το TRAKSY. Διαφορετικά, δεν θα μπορεί να ζευγοποιηθεί ξανά.

Αντικατάσταση μπαταρίας

Θα λάβετε ειδοποίηση όταν η μπαταρία είναι χαμηλή.
Το TRAKSY χρησιμοποιεί μία **μπαταρία CR2032**.

1. **Αφαίρεση παλιάς μπαταρίας:**
 - Προσέξτε την κατεύθυνση της μπαταρίας. Εάν κολλήσει, αφαιρέστε την προσεκτικά με μη μεταλλικό εργαλείο (π.χ. οδοντογλυφίδα). Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά εργαλεία.
 2. **Τοποθέτηση νέας μπαταρίας:**
 - Τοποθετήστε μια νέα μπαταρία CR2032 με τον θετικό (+) πόλο προς τα πάνω, προς το κάλυμμα.
-

Μη επιθυμητές ειδοποιήσεις παρακολούθησης

Εάν ανιχνευθεί μια συσκευή Find My που δεν σας ανήκει και κινείται μαζί σας για κάποιο χρονικό διάστημα:

- Θα λάβετε ειδοποίηση μέσω της εφαρμογής **Find My** σε συμβατές συσκευές Apple (απαιτείται iOS/iPadOS 14.5 ή νεότερη και είσοδος σε iCloud).
- Εάν δεν διαθέτετε συμβατή συσκευή Apple, η άγνωστη συσκευή θα εκπέμψει αυτόματα ήχο μετά από εκτεταμένη μετακίνηση μαζί σας.

Αυτές οι λειτουργίες έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν την ανεπιθύμητη παρακολούθηση.

Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων

- Εάν το TRAKSY δεν εμφανίζεται στην εφαρμογή **Find My**, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
 - Εάν η ζευγοποίηση αποτύχει, προσπαθήστε ξανά ή επανεκκινήστε τη συσκευή και επαναλάβετε τη διαδικασία.
 - Εάν τα δεδομένα θέσης δεν έχουν ενημερωθεί για μεγάλο διάστημα, κρατήστε το TRAKSY κοντά στη συσκευή και ελέγξτε ξανά.
 - Εάν παρουσιαστούν προβλήματα τροφοδοσίας ή ρυθμικοί ήχοι, αντικαταστήστε την μπαταρία.
 - Εάν τα προβλήματα συνεχιστούν, ρυθμίστε απαλά τις μεταλλικές επαφές της μπαταρίας για να εξασφαλίσετε σωστή επαφή.
-

Προειδοποιήσεις μπαταρίας

- **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Περιέχει κουμπωτή μπαταρία.
 - Η κατάποση μπορεί να προκαλέσει **σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο**.
 - Μια καταποθείσα μπαταρία μπορεί να προκαλέσει εσωτερικά χημικά εγκαύματα εντός 2 ωρών.
 - Κρατήστε νέες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά.
 - Εάν υπάρχει υποψία κατάποσης, αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.
 - Μην φορτίζετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
 - Μην συνθλίβετε, μην αποσυναρμολογείτε, μην θερμαίνετε, μην καίτε ή βραχυκυκλώνετε τις μπαταρίες.
 - Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
 - Ακόμη και οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
-

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

- Χειριστείτε το TRAKSY με προσοχή. Πτώσεις, συμπίεση, διάτρηση, υπερθέρμανση ή έκθεση σε υγρά ή χημικά μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή τραυματισμό.
- Αναμενόμενη αλλαγή χρώματος λόγω φυσιολογικής χρήσης.
- Καθαρίστε μόνο με μαλακό, στεγνό, χωρίς χνούδι πανί.
- Μην εισάγετε αιχμηρά αντικείμενα στο διαμέρισμα της μπαταρίας.

- Μην επιτρέπετε την είσοδο υγρασίας στις οπές και μην χρησιμοποιείτε σπρέι, διαλύτες ή λειαντικά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.

EU DECLARATION OF CONFORMITY
According to EC Directive - CE

Manufacturer: Shenzhen Dequn Quick Circuit Co., Ltd
Address: 602, Building 04, A3, Fourth Industrial Zone, Heshuikou Community, Matian Street,
Guangming District, Shenzhen, China
Phone:13528465084
Email:1344859777@qq.com

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Product name: **TRAKSY** (Chiheng/Wireless tag)
Model no.: Chiheng/Wireless tag02

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

EMC Directive (2014/30/EU)

Low Voltage Directive (2014/35/EU)

RoHS Directive 2011/65/EU Annex II amending Annex (EU) 2015/863 and amending Annex (EU) 2017/2102

Radio Equipment Directive (2014/53/EU)

References to the relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN 50663:2017

EN 62479:2010

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

EN 55032:2015/A1:2020

EN 55035:2017/A11:2020

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013/AMD1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Imported by: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU

Signed for and on behalf of (company name): Shenzhen Dequn Quick Circuit Co., Ltd

Place and date of issue: shenzhen/2025.12.03

Name, function: Lixiang Zhang/Director

Signature:

Stamp:



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ
Σύμφωνα με την Οδηγία ΕΚ – CE

Κατασκευαστής: Shenzhen Dequn Quick Circuit Co., Ltd
Διεύθυνση: 602, Κτίριο 04, Α3, Τέταρτη Βιομηχανική Ζώνη, Κοινότητα Heshuikou, Οδός Matian,
Περιοχή Guangming, Shenzhen, Κίνα
Τηλέφωνο: 13528465084
Email: 1344859777@qq.com

Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται αποκλειστικά υπεύθυνα από τον κατασκευαστή.

Όνομα προϊόντος: **TRAKSY** (Chiheng/ασύρματο ετικετάκι)
Αρ. μοντέλου: Chiheng/Wireless tag02

Το αντικείμενο της παραπάνω δήλωσης είναι σύμφωνο με την σχετική νομοθεσία της Ένωσης για την
εναρμόνιση:

Οδηγία ΗΜΣ (2014/30/ΕΕ)

Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2014/35/ΕΕ)

**Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ Παράρτημα II, τροποποιώντας το Παράρτημα (ΕΕ) 2015/863 και
τροποποιώντας το Παράρτημα (ΕΕ) 2017/2102**

Οδηγία Ραδιοεξοπλισμού (2014/53/ΕΕ)

Αναφορές στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν ή αναφορές σε άλλες
τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση:

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN 50663:2017

EN 62479:2010

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

EN 55032:2015/A1:2020

EN 55035:2017/A11:2020

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013/AMD1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Εισαγωγή από: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Σλοβενία, ΕΕ

Υπογεγραμμένο για και εκ μέρους της (όνομα εταιρείας): Shenzhen Dequn Quick Circuit Co., Ltd

Τόπος και ημερομηνία έκδοσης: Shenzhen / 03.12.2025

Όνομα, θέση: Lixiang Zhang / Διευθυντής

Υπογραφή:

Σφραγίδα: