

HR: STRAILZR – KORISNIČKI PRIRUČNIK

90° laserska mjerna libela

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Broj modela: LV-09

Baterije: 2 × AAA 1,5 V (nisu uključene)

Maks. izlazna snaga: ≤5 mW

Valna duljina emisije: 625–670 nm

Točnost: ±1,4 mm/m (±0,055" na 30 stopa)

Laser: laserski proizvod klase 3R

Laserske linije: 2 (prednja i bočna)

SIGURNOSNE INFORMACIJE O LASERU

UPOZORENJE: Lasersko zračenje. Izbjegavajte izravno izlaganje očiju.

- Ovaj proizvod sadrži laser klase 3R. Izravno izlaganje laserskoj zraci može uzrokovati ozljede očiju.
- Ovaj proizvod nije igračka. Držite ga izvan dohvata djece.
- Nikada nemojte gledati izravno u lasersku zraku niti je usmjeravati prema drugim osobama ili životinjama.
- Nemojte koristiti optičke instrumente (poput povećala, dalekozora ili teleskopa) za promatranje laserske zrake.
- Nemojte mijenjati niti rastavljati laserski uređaj. Svaka preinaka može povećati rizik od izlaganja laserskom zračenju.
- Proizvod koristite samo na način opisan u ovom priručniku.
- Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen.
- Izvadite baterije ako se proizvod neće koristiti dulje vrijeme kako biste spriječili oštećenja uzrokovana curenjem baterija.
- Proizvod ne sadrži dijelove koje korisnik može popraviti. Nemojte sami pokušavati popravljati uređaj.

PREGLED PROIZVODA

1. Laserske linije
2. Libele za mjerenje razine
3. Prekidači za UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE
 - o Gornja tipka: aktivira bočnu lasersku liniju
 - o Donja tipka: aktivira prednju lasersku liniju
4. Pričvrсни klin
5. Otvor za vješanje
6. Magnet
7. Pretinac za baterije
8. 5/8" navojni otvor za montažu na stativ



UGRADNJA BATERIJA

1. Otvorite poklopac pretinca za baterije.
2. Umetnite 2 × AAA 1,5 V baterije prema oznakama polariteta unutar pretinca.
3. Čvrsto zatvorite poklopac pretinca za baterije.
4. Pritisnite tipke za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE kako biste aktivirali laserske linije.

Napomena: Izvadite baterije ako se uređaj neće koristiti dulje vrijeme kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana curenjem baterija.

UPUTE ZA UPORABU

Korištenje laserskih linija

1. Postavite lasersku libelu na ravnu i stabilnu površinu ili je pričvrstite na odgovarajuće mjesto pomoću magneta, pričvrsnog klina, otvora za vješanje ili 5/8" navojnog otvora.
2. Pritisnite odgovarajuću tipku za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE kako biste aktivirali željenu lasersku liniju:
 - o Pritisnite gornju tipku za aktiviranje bočne laserske linije.
 - o Pritisnite donju tipku za aktiviranje prednje laserske linije.
3. Koristite projicirane laserske linije kao referencu za vodoravno, okomito ili poravnanje pod kutom od 90°.
4. Nakon uporabe isključite laser ponovnim pritiskom na tipku za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.

Korištenje libela

Ugrađene libele za mjerenje razine mogu se koristiti za ručno vodoravno i okomito poravnanje.

1. Postavite uređaj na površinu koju je potrebno izmjeriti.
2. Provjerite položaj mjehurića unutar libele.
3. Podesite položaj uređaja dok se mjehurić ne nađe u sredini između označenih linija.

MOGUĆNOSTI MONTAŽE

Laserska libela može se montirati na nekoliko načina, ovisno o primjeni:

1. **Magnet:** Ugrađeni magnet omogućuje pričvršćivanje uređaja na odgovarajuće metalne površine.
2. **Pričvrsni klin:** Pričvrsni klin može se koristiti za učvršćivanje uređaja na odgovarajuće materijale gdje je potrebna montaža.
3. **Otvor za vješanje:** Omogućuje vješanje uređaja na zid ili drugu odgovarajuću površinu.
4. **5/8" navojni otvor:** Omogućuje montažu na kompatibilne stativne ili pribor za montažu.

ODRŽAVANJE I NJEGA

- Uređaj održavajte čistim i suhim.
- Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili otapala za čišćenje laserske leće ili kućišta.
- Za uklanjanje prašine i prljavštine koristite mekanu, suhu krpu.
- Izbjegavajte ispuštanje uređaja ili njegovo izlaganje jakim udarcima.
- Kada se ne koristi, uređaj čuvajte na sigurnom mjestu.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.